

Technicolor TC7200.U



Sie möchten statt der WLAN-Funktion Ihres Modems lieber einen eigenen Router verwenden?

Dann verbinden Sie bitte Ihr Endgerät (Computer, Laptop, ...) mittels Netzkabel direkt mit dem UPC WLAN Modem und führen die folgenden Schritte durch:

1. Öffnen Sie Ihren Browser (z.B. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome...) und tragen Sie in der Adressleiste 192.168.0.1 ein



2. Tragen Sie den Benutzernamen „admin“ ein
3. Tragen Sie das Passwort „admin“
4. Klicken Sie auf „Anmelden“



5. Sollten Sie sich das erste Mal bei Ihrem Modem anmelden, wählen Sie bitte Land und Sprache
6. Klicken Sie auf „Next“, um fortzufahren



7. Klicken Sie auf „Wireless“
8. Klicken Sie auf „Funk“
9. Wählen Sie im Dropdown „Deaktiviert“
10. Bestätigen Sie die Änderungen durch Klick auf „Speichern“

STATUS GRUNDEINSTELLUNG FORTGESCHRITTEN JUGENDSCHUTZ **WIRELESS** SYSTEM

2.4GHZ
Funk
Sicherheit
Fortgeschritten
MAC-Filter
WPS

5GHZ
Funk
Sicherheit
Fortgeschritten
MAC-Filter
WPS

WIRELESS

Grundeinstellungen WLAN Netzwerk

Auf dieser Seite können die Grundeinstellungen des Wireless (drahtloses) Netzwerks konfiguriert werden.

Grundeinstellungen 2.4GHz AP

Aktivieren **Deaktiviert**

SSID upcwiwi Verbergen

802.11 Modus Gemischt (802.11b, 802.11g und 802.11n)

Kanal Automatisch

Bandbreite (MHz) 20 MHz

Leistung 100%

Current Channel: 6 ***Interference Level: Acceptable

Scan Wireless APs **Speichern**

11. Klicken Sie auf „Grundeinstellung“
12. Klicken Sie auf „Lokales Netzwerk (LAN)“
13. Tragen Sie im Feld „IP-Adresse“ 10.0.0.1 ein
14. Tragen Sie im Feld „Lokale Adresse starten“ 10.0.0.10 ein
15. Bestätigen Sie die Änderungen durch Klick auf „Speichern“

STATUS **GRUNDEINSTELLUNG** FORTGESCHRITTEN JUGENDSCHUTZ WIRELESS SYSTEM

INTERNET
LOKALES NETZWERK (LAN)
DHCP CLIENT-GERÄTE
TIME

GRUNDEINSTELLUNG

Lokales Netzwerk (LAN)

Diese Seite erlaubt die Konfiguration des lokalen Netzwerks und des DHCP-Servers.

Netzwerk-Konfiguration

IP-Adresse **10.0.0.1**

Subnetzmaske 255.255.255.0

MAC-Adresse

DHCP-Server aktivieren Aktiviert

Lokale Adresse starten **10.0.0.10**

DHCP-Pool-Größe 245

Leasedauer 86400 Sekunden

System Zeit

DNS Server1

DNS Server2

Domain-Name

Speichern

Jetzt können Sie Ihren Router mit dem UPC WLAN Modem verbinden und wie gewohnt nutzen. Auf das UPC WLAN Modem können Sie nun mittels 10.0.0.1 zugreifen.