



UPC Telekabel Wien GmbH, Postfach 47, 1120 Wien  
UPC Austria Services GmbH, Wolfganggasse 58-60, 1120 Wien  
UPC Oberösterreich GmbH, Wolfganggasse 58-60, 1120 Wien  
UPC Telekabel-Fernsehnetz Wiener Neustadt/Neunkirchen Betriebsgesellschaft m.b.H.,  
Bahngasse 8, 2700 Wiener Neustadt  
UPC Telekabel-Fernsehnetz Region Baden Betriebsgesellschaft m.b.H.,  
Hauptplatz 13, 2514 Traiskirchen  
UPC Austria GmbH, Wolfganggasse 58-60, 1120 Wien

Eventuelle Satz- oder Druckfehler und Entgeltänderungen vorbehalten.

Wichtig! Digital TV ist in verkabelten Häusern der UPC Gesellschaften erhältlich, ausgenommen in Fürstenfeld, Feldbach, Engelhartzell, Natternbach und der Region Ennstal. Für eine exakte Überprüfung der Produktverfügbarkeit informieren Sie sich bitte online unter [upc.at](http://upc.at)

Alle Informationen zur Hard- und Software entnehmen Sie der Anleitung Ihres TV Gerätes. Die Software und die einzelnen Installationsschritte können je nach Modell und Jahrgang variieren. Für allfällige Fehler auf Ihrem Fernseher übernimmt UPC keine Haftung. Wenden Sie sich dafür bitte an den Hersteller Ihres TV Gerätes.

## Noch Fragen?

Mehr Infos unter [upc.at](http://upc.at) oder unter der Service-Hotline für

Wien/Region Wien West: (01) 960 60 600 oder [www.upc.at/kundenservice/kontakt/wien](http://www.upc.at/kundenservice/kontakt/wien)  
Graz/Region Hausmannstätten: (0316) 915 15 oder [info.graz@upc.at](mailto:info.graz@upc.at)  
Klagenfurt/St. Veit a. d. Glan/Villach: (0463) 915 15 oder [info.klagenfurt@upc.at](mailto:info.klagenfurt@upc.at)  
Oberösterreich: (07249) 428 20 oder [info@icable.at](mailto:info@icable.at)  
Wiener Neustadt/Region Baden/Region Reichenau:  
(02622) 99 2 99 oder [info.wrneustadt@upc.at](mailto:info.wrneustadt@upc.at)  
Tirol: (0512) 931 093 oder [service-tirol@upc.at](mailto:service-tirol@upc.at)

# CI+ Quick Guide

Stand August 2016



[upc.at](http://upc.at)



# Willkommen bei UPC TV!

Mit dem CI+ Modul empfangen Sie auf einfachste Weise Digital TV von UPC, ohne UPC MediaBox, ohne weitere Fernbedienung und ohne Kabelsalat. Auch für Ihren Zweitanschluss geeignet!

## Quick Installation:

### 1. TV Gerät mit CI+ Schacht




Wichtig: Die Funktionalität des CI+ Moduls gewährleistet UPC nur für die von UPC zertifizierten TV Geräte. Eine Auflistung dieser TV Geräte finden Sie unter [upc.at](http://upc.at).

Verbinden Sie bitte Ihr TV Gerät mittels Koaxial-Kabel von der TV-Anschlussdose zum „HF Eingang“ auf der Rückseite Ihres Geräts. Für Fragen zu den Anschlüssen an Ihrem TV Gerät überprüfen Sie bitte die Anleitung zu Ihrem TV Gerät. Schalten Sie anschließend den Fernseher ein.

### 2. Anleitung beachten

Um das CI+ Modul zu installieren lesen Sie bitte auch die Anleitung zum digitalen Sendersuchlauf bzw. die Anleitung zu Ihrem TV Gerät.

### 3. Digitaler Sendersuchlauf




Starten Sie den digitalen Sendersuchlauf und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Weitere Informationen zum digitalen Sendersuchlauf für Ihren Fernseher finden Sie unter [upc.at/tv/ci+](http://upc.at/tv/ci+)

Die für die Installation benötigten Parameter finden Sie in diesem Quick Guide, bitte beachten Sie, dass nicht jedes TV Gerät alle Parameter zur Installation benötigt.

### 4. CI+ Modul installieren

Die Smart Card befindet sich bereits im CI+ Modul, bitte belassen Sie diese im CI+ Modul, ohne Smart Card können Sie UPC Digital TV nicht empfangen. Im Falle, dass Sie die Smart Card doch entfernen, einfach wie folgt, wieder in das CI+ Modul einschieben.



Schieben Sie nun das CI+ Modul in den CI+ Schacht Ihres TV Geräts. Der CI+ Schacht ist je nach TV Gerät an einer anderen Stelle angebracht, überprüfen Sie bitte die Anleitung zu Ihrem Fernseher. Bitte vergewissern Sie sich, dass das CI+ Modul vollständig eingesteckt ist.

So einfach funktioniert das Fernsehvergnügen mit UPC TV!

## Aktivierungsdaten CI+ Modul:

Wien und Region Wien Umgebung	Region Wr. Neustadt/Baden
Netzwerk-ID: 43168	Netzwerk-ID: 43170
Basisfrequenz MHz: 466	Basisfrequenz MHz: 338
Basisfrequenz kHz: 466000	Basisfrequenz kHz: 338000
Symbolrate: 6900	Symbolrate: 6900
QAM-Modulation: 256	QAM-Modulation: 256

Region OÖ West	Region Graz
Netzwerk-ID: 43179	Netzwerk-ID: 43173
Basisfrequenz MHz: 474	Basisfrequenz MHz: 418
Basisfrequenz kHz: 474000	Basisfrequenz kHz: 418000
Symbolrate: 6900	Symbolrate: 6900
QAM-Modulation: 256	QAM-Modulation: 256

Region Klagenfurt	Tirol
Netzwerk-ID: 43175	Netzwerk-ID: 43177
Basisfrequenz MHz: 418	Basisfrequenz MHz: 410
Basisfrequenz kHz: 418000	Basisfrequenz kHz: 410000
Symbolrate: 6900	Symbolrate: 6900
QAM-Modulation: 256	QAM-Modulation: 256

On Demand oder UPC interactive können Sie mit CI+ von UPC nicht nutzen, leider sind auch Funktionen wie TV Guide und Digital Video Recorder nicht möglich.